

Все изделия «БУБЕН-УЛЬТРА» (динамик, люстра, Тубус-Н-24/110, Тубус-У-24/110, Тубус-Т-24/180) с марта 2026 года имеют два режима работы:
включение и выключение кнопкой (старый вариант);
автоматическое включение при подаче напряжения питания и выключение при его снятии.

Вариант 1. Включение и выключение от кнопки

Это прежний алгоритм, описанный в руководстве пользователя и альбоме схем. При его выборе осуществляйте подключение изделий «БУБЕН-УЛЬТРА» стандартным способом.

Вариант 2. Автоматическое включение при подаче напряжения питания

При использовании данного алгоритма активация ультразвуковой помехи происходит при подаче напряжения питания, а выключение — при его снятии. Кнопка включения/выключения в этом случае не используется.

Данный алгоритм удобен при релейном управлении или использовании в системах автоматизации «интернет вещей» (IoT), в том числе в системах домашней автоматизации «умный дом». Таким образом, подключив изделие «БУБЕН-УЛЬТРА» к «умной розетке», вы сможете управлять им дистанционно через смартфон.

Для работы по данному алгоритму красный провод многофункционального кабеля подключите к «+12 В», а розовый и черный провода — к «-12 В» источника питания. Пример подключения с использованием переходника для адаптера показан на рисунке ниже.

